Умная розетка Zigbee

Инструкция

Умная розетка — это устройство, которое делает «умным» любой подключенный к нему прибор, позволяя управлять им удаленно через смартфон или голосовых помощников.

Протокол связи: ZigBee 3.0 — для работы обязательно нужен ZigBee-шлюз (хаб) или умная колонка со встроенным шлюзом (Яндекс Станции с ZigBee).

Нагрузочная способность: Выдерживает ток до 16 А, что позволяет коммутировать нагрузку мощностью до 3500 Вт.

Совместимость: Работает с приложениями Smart Life, Tuya, DIGMA SmartLife, умный дом Яндекс, умный дом Сбер.

Голосовые помощники: Поддерживает Яндекс Алису, VK Марусю, Сбер Салют.

Пошаговая инструкция по установке и настройке

Шаг 1: Установка

1. **Установите розетку** в обычную розетку и убедитесь, что индикатор на корпусе загорелся или замигал.



Шаг 2: Подготовка к настройке в Smart Life

1. **Скачайте и установите** приложение **Smart Life** (или Tuya Smart, DIGMA SmartLife) из магазина приложений вашего смартфона.
2. **Зарегистрируйте аккаунт** или войдите в существующий.
3. **Убедитесь**, что ваш ZigBee-шлюз уже добавлен в приложение и находится в сети.

Шаг 3: Добавление розетки в приложение Smart Life

1. **Откройте приложение** и на главном экране выберите ваш ZigBee-шлюз.
2. Нажмите кнопку **«Добавить устройство»**.
3. **Переведите розетку в режим сопряжения (если индикатор на кнопке не мигает)**. Для этого нажмите и удерживайте кнопку на корпусе в течение 5-10 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать.
4. Начнется поиск устройства.
5. Когда реле будет обнаружено, нажмите кнопку **«Завершено»**.
6. При желании переименуйте устройство (например, «Торшер») и снова нажмите **«Завершено»**.

Готово! Теперь вы можете управлять подключенным устройством через приложение на своем смартфоне.

Интеграция с голосовыми помощниками

Чтобы управлять светом или приборами с помощью голоса, нужно связать ваш аккаунт Smart Life с «Умным домом» нужного ассистента.

- **Яндекс Алиса или VK Маруся**: Откройте приложение «Яндекс», перейдите в «Устройства» → «Умный дом» → «+» → «Устройство умного дома». Найдите в списке **Smart Life** и нажмите «Привязать», следуя подсказкам.
- **Сбер Салют**: Для интеграции с этими помощниками рекомендуется использовать приложение **DIGMA SmartLife** вместо Smart Life. Процесс привязки аналогичен: в приложении «Маруси» или «Салюта» найдите раздел добавления устройств, выберите **DIGMA SmartLife** и синхронизируйте аккаунты.

Сброс настроек и перевод в режим сопряжения

- Длительное удержание сервисной кнопки (5-10 секунд) сбрасывает розетку до заводских настроек и переводит её в режим сопряжения.